

Datenblatt: Transformator SITAS
Typ: TAM4696-0ER50-0EN1



Beschreibung:

Deutsch

Phasen:	1
Bemessungsleistung /-kurzzeitleistung (S6) [kVA] :	0,326 /1,26
Bemessungseingangsspannung [V]:	400+/-5%
Bemessungsausgangsspannung [V]:	115; 24
Bemessungsausgangsstrom [A]:	2,0;4 ,0 (gleichzeitig)
Bemessungsfrequenz [Hz] :	50...60
Schaltgruppe / Schirmw.:	lii0 /0
Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse :	55 /B
Schutzart IP:	00
Anschlussart:	Federzugklemme
Montageart:	Schrauben
Vorschrift :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Verluste [W]:	32,7
Gewicht [kg]:	5,4

Anschluss:

Klemmenleiste 1: 0V-380V-400V-420V

Klemmenleiste 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-115V

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	115	0V-115V	-
SEC2	24	0V-24V	-

Maßzeichnung / Montagelochung :

MTZAM261-48

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

excellence inside.

Datasheet: Transformer SITAS
Type: TAM4696-0ER50-0EN1



Description:

English

phases: 1
 rated output/short-time capacity (S6) [kVA]: 0,326 /1,26
 rated input voltage [V]: 400+/-5%
 rated output voltage [V]: 115; 24
 rated output current [A]: 2,0;4 ,0 (gleichzeitig)
 rated frequency [Hz]: 50...60
 vector group / shield winding Iii0 /0
 rated ambient temperature / temp. Class: 55 /B
 protection IP: 00
 type of terminals: Spring Loaded Terminal
 mounting: Screw
 standard : EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
 Losses [W]: 32,7
 Weight [kg]: 5,4

Connection:

Terminals 1: 0V-380V-400V-420V
 Terminals 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-115V

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	115	0V-115V	-
SEC2	24	0V-24V	-

Dimension drawing / Mounting :

MTZAM261-48

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

excellence inside.

Fiche technique: Transformateur SITAS

Type: TAM4696-0ER50-0EN1



Description:

Francais

Phases :	1
Puissance assignée/puiss. courte durée (S6) [kVA]:	0,326 /1,26
Tension assignée d'entrée [V] :	400+/-5%
Tension assignée de sortie [V] :	115; 24
Courant assigné de sortie [A] :	2,0;4 ,0 (gleichzeitig)
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	lii0 /0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	55 /B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Bornes a Ressort
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pertes [W]:	32,7
Poids [kg]:	5,4

Raccordement:

Bornier 1: 0V-380V-400V-420V
 Bornier 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-115V

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	115	0V-115V	-
SEC2	24	0V-24V	-

Encombrement / Fixations

MTZAM261-48

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

excellence inside.

Hoja de datos: Transformador SITAS

Tipo: TAM4696-0ER50-0EN1



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia asignada/cap. de carga breve (S6) [kVA]:	0,326 /1,26
Tensión asignada de entrada [V]:	400+/-5%
Tensión asignada de salida [V]:	115; 24
Intensidad asignada de salida [A]:	2,0;4 ,0 (gleichzeitig)
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	III0 /0
Temperatura ambiente / clase térmica	55 /B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Bornes de Resorte
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pérdidas [W]:	32,7
Peso [kg]:	5,4

Conexión:

Regl. de bornas 1: 0V-380V-400V-420V

Regl. de bornas 2: 24V-24V-24V-0V-0V-0V-115V

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	420	0V-420V	-
	400	0V-400V	-
	380	0V-380V	-
SEC1	115	0V-115V	-
SEC2	24	0V-24V	-

Dimensiones / Taladros de montaje

MTZAM261-48

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

excellence inside.